



SYSTEME D'ALARME INTRUSION MIXTE DE HAUTE QUALITE,  
CERTIFIÉ NF&A2P TYPE 2, ASSOCIEE A UNE GAMME  
COMPLETE D'ACCESSOIRES

**Le système d'alarme intrusion  
idéal pour la protection  
résidentielle et commerciale**

# Gamme de centrales d'alarme Galaxy 2 NF&A2P type 2

Les systèmes de sécurité Galaxy 2 sont destinés aux installations résidentielles et commerciales de petite et moyenne taille. Cette gamme de centrale d'alarme très polyvalente propose de nombreuses fonctionnalités simples d'utilisation. Les périphériques actuels de la GALAXY demeurent compatibles avec cette nouvelle gamme. De même l'architecture de programmation et d'utilisation a été conservée. Les centrales de la gamme GALAXY 2 sont certifiées NF&A2P type 2.

La gamme comprend deux modèles Galaxy 2-20 et Galaxy 2-44+.



## Caractéristiques principales:

- Système mixte supportant les périphériques filaires et radios
- Transmission par deux voies différentes RTC et GSM (uniquement disponible sur Galaxy 2-44+)
- Transmission de messages SMS vers trois numéros de téléphone portable
- Levée de doute audio pour le télésurveilleur et interphonie pour l'utilisateur (uniquement disponible sur Galaxy 2-44+)
- La gestion de deux types de bus permettra l'utilisation de périphériques Galaxy et Vista (Le bus Vista n'est supporté que par la Galaxy 2-44+)

## Périphériques

Les Galaxy 2 acceptent les périphériques suivants.

Sur le bus Galaxy :

- Clavier LCD Galaxy Mk7 F
  - Affichage de 2 lignes de 16 caractères alphanumériques
- Clavier LCD Galaxy KEYPROX
  - Identique au clavier Galaxy Mk7 F

- avec un lecteur de proximité intégré
- Permet de mettre en service et hors service le système en utilisant une badge de proximité
- Peut être utilisé pour la configuration du système
- Module RIO F
  - Module d'extension du système – 8 zones/4 sorties
- Alimentation auxiliaire Smart RIO EN F
  - Coffret d'alimentation électrique de 3A avec RIO intégrée (8 zones/4 sorties)
- Interface radio
  - Récepteur pour la gamme de périphériques radio au protocole V2
  - Deux interfaces peuvent être utilisées pour accroître la portée radio
  - Diagnostic radio complet
- Gamme de périphériques radio au protocole V2
  - Périphériques radio esthétiques avec d'excellentes performances de transmissions



Sur le bus Vista:

- Clavier 6160
  - Affichage de 2 lignes de 16 caractères alphanumériques
- Clavier 6160 Keyprox
  - Identique au clavier 6160 avec lecteur de proximité intégré
- Module d' Extension de zone
  - 8 zones et 4 sorties programmables

## Logiciel PC

La Galaxy 2 est complétée par un logiciel PC pour la gestion et la maintenance à distance.

- ACCeSS Lite: Vous pouvez télécharger ce logiciel gratuitement sur notre site Internet: [www.honeywell.com/security/fr](http://www.honeywell.com/security/fr)

Caractéristiques	 Galaxy 2-20	 Galaxy 2-44 +
Zones	12 extensible à 20	12 extensible à 44
Sorties	4 + 8 extensible à 16	4 + 8 extensible à 28
Bus	RS485 uniquement	RS485 et ECP
Alimentation auxiliaire	1 A	1,4A
Claviers MK7 et Keyprox	4	4
RIO F(8 zones/4 sorties)	1	4
Interface radio	2	2
Utilisateurs (Code, badge et télécommande)	23	23
Groupes	3 + 1 groupe commun	3 + 1 groupe commun
Mise en service partielle	2 Mise en service partielle	2 mise en service partielle
Mise en service nuit silencieuse	Oui	Oui
Types de zone	18	18
Types de sorties	23	23
Journal d'événements	1000	1000
Multi-utilisateurs	4	4
Module imprimante	Optionnel	Optionnel
Transmetteur modem RTC	Intégré	Intégré
Transmetteur modem GSM	–	Optionnel (carte fille)
Port série	Interface G2-RS232	Interface G2-RS232
Levée de doute audio/interphonie	–	Optionnel

## Honeywell Security & Custom Electronics

Parc Gutenberg  
8, voie La Cardon  
91120 Palaiseau  
France  
Tél. +33 (0) 1 64 53 80 40  
Fax +33 (0) 1 64 53 80 44  
[www.honeywell.com/security/fr](http://www.honeywell.com/security/fr)

HSCE-G2-04-FR(0307)SB-C  
March 2007  
© 2007 Honeywell International Inc.

# Honeywell